

# ハンディプリンター接続タイプ STAM-S001-P

かわらない安心をお届けする  
カード精算機



- ハンディプリンター接続(別売)対応タイプ STAM-S001-P
- 防犯機能を標準装備

● 特徴

プリンタの標準対応

外部にハンディプリンターを接続することで、集計情報をプリントアウトできます。

一目でわかる精算情報

過去5件までの精算集計と、エラー情報をレシートにプリントできます。また個別に、精算履歴、エラー情報、初期設定がプリント可能です。

精算集計及びエラー情報のプリントイメージ▶



安心の防犯機能

盗難警報装置が付いており、傾き・振動・衝撃で、発報します。発報音量は約90dBです。※発報音は、30秒間鳴りその後自動停止します。再び警戒状態に戻ります。



専用スタンドは付属アンカーにて固定可能です。※専用スタンドの前面パネルは、本体の鍵を開けないとハズせない構造です。

精算は、10円単位

精算の標準設定は、10円単位(端数切捨)です。※10円/100円硬貨は、どちらも最大1000枚収納可能です。

■ハンディプリンター接続タイプ



ハンディプリンター接続部



※イメージ

ハンディプリンター(別売) BL258

※扉内側の設定パネル画面に、現在の10円硬貨、100円硬貨の搬出枚数を表示。

ハンディプリンター接続タイプ(STAM-S001-P)	
設置場所	屋内専用(専用スタンド付属)
コインホッパー容量	10円硬貨用 1機 最大1000枚/100円硬貨用 1機 最大1000枚
精算金額	10円単位(10円/100円 硬貨使用)
精算済カード容量	最大300枚
適応カード	0.22mm、219KA/m、PETカード と 0.26mm、219KA/m、PETカード(当社承認カード)
前パネル表示	精算金額:赤色LED 7セグ 4桁 残り度数:緑色LED 7セグ 4桁 ※"0"表示の移動表示は精算可能状態です。
盗難警報装置	傾斜、振動、反応型/コイン電池CR2032使用(1年毎に交換要)
本体使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	定格 20W
電源ケーブル	2.6m キャブタイヤ (本体からの長さ)
プリンタ	ハンディプリンター(BL2-58)を接続 (別売)
重量	本体/17kg 専用スタンド/13kg
外形寸法	本体: (W) 280mm×(D) 320mm×(H) 380mm [本体+専用スタンド:(H)1200mm]
付属品	本体と専用スタンドの接続用 蝶ネジ2本 鍵2枚 取扱説明書 コインカップ アンカーボルト2本

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。

お問い合わせ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

●開発・製造元



S.M.C.グループ  
三和ニューテック株式会社

ISO 9001 取得 (開発技術センター、清武工場、国富工場)  
ISO 14001 取得 (開発技術センター、清武工場、国富工場)

東日本営業所 東京都千代田区九段北1-3-1 VORT九段下7F  
〒102-0073 ☎(03) 3265-3431(代表) FAX(03) 3265-3588

西日本営業所 大阪市北区西天満5-1-1 セヤマビル7F  
〒530-0047 ☎(06) 4709-7007(代表) FAX(06) 4709-7008

九州営業所 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-22 Sビル5F  
〒810-0073 ☎(092) 738-8411(代表) FAX(092) 738-8423

Webサイト <http://web.sanwa-newtec.co.jp/>